

■ 구성

입력

1	0Ω ~ 10kΩ
0	주문 시 지정

직류 출력

6	4~20mA
7	0~1mA
8	1~5V
9	0~10V
0	주문 시 지정

보조전원

1	AC 110/220V
2	AC 90~260V, DC 110V
3	DC 24V

출력수

S	1 출력
T	2 출력

주문방법

예) KTL-161S 0~10kΩ / 4~20mA / AC 110/220V/1출력



■ 사양

- 계급 : 0.2급
  - 보조전원 : AC 110/220V, AC 90~260V, DC 110V, DC 24V
  - 사용주위온도 : 0 ~ 55℃
  - 사용주위습도 : 20 ~ 80%
  - 절연저항 : 10MΩ 이상
  - 내전압 : AC 2kV/ 1분 견딤
  - 뇌임펄스 : 전압(1.2μs/ 50μs, 5kV) 전류(8μs/20μs)
  - 중량 : 500g(L Ty)
- ※ 사양 이외의 제품은 상담하여 주십시오.

■ 입력


- 저항 : 0~10kΩ

■ 출력에 따른 부하저항


- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| • 직류 : 4~20mA | • 부하저항 : 0~500Ω |
| 0~1mA         | 0~10kΩ          |
| 0~5V          | 500Ω 이상         |
| 0~1V          | 200Ω 이상         |

■ 결선도

1 출력



2 출력



지시전기계기  
ANALOGUE METER

변압기(변류기/변압기)/분류기  
INSTRUMENT TRANSFORMER/CURRENT/VOLTAGE TRANSFORMER/SHUNT

디지털계기  
DIGITAL METER

변환기/소켓변환기  
TRANSDUCER/SOCKET TRANSDUCER

시험계측장비/사용자맞춤형  
TEST MEASURING EQUIPMENT